

8 进 8 出控制型矩阵 MW-SVM800A-4K60



AMW-SVM800A-4K60 控制型矩阵（带 EDID 控制）可连接 8 路 HDMI 信号源到 8 个显示器，主机有 8 个输入都支持音频加嵌，8 路 HDMI 输出，且每一路 HDMI 输出都支持 1080p 到 4K 的全高清格式和音频解嵌，以及所有的 3D 格式。支持独立的 EDID 控制。HDMI-88 主机可连接到 HDMI 显示器的蓝光播放机、数字机顶盒、家庭影院电脑以及游戏控制器搭配使用。通过提供的 IR 遥控装置、RS-232 和 TCP/IP，或者通过前面板的选择按键来选择，任何信号源在任何时候、任何显示器上都可以被识别。

MW-SVM800A-4K60 控制型矩阵还支持 Web 控制，支持安卓和苹果 APP 控制，极大地方便了用户的使用。HDMI V2.0 支持：4Kx2K@60, 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 和 1080P 3D@60Hz。

产品特点

- 支持 Web 控制，支持安卓和苹果 APP 控制，极大地方便了用户的使用；
- 航空式螺旋电源接口，为电源的稳定性保驾护航；
- HDMI V2.0 支持：4Kx2K@60, 4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz, 和 1080P 3D@60Hz；
- 8 个输入端口支持独立 EDID；
- 支持 LPCM 7.1CH, 杜比 True HD, 杜比数字+和 DTS-HD Master Audio 传输；
- 支持 RS-232, 遥控, 面板控制以及 Web 以及 APP 控制；
- 前面板 LCD 显示屏反馈实时状态；
- Deep Color 支持 48/36/30/24-bit；
- 支持音频解嵌，音频加嵌。
- 采用广电级别专用按键，触感良好；



技术参数

| | |
|---------|---|
| 尺寸 | 482 mm (W) × 288 mm (D) × 44 mm (H) |
| 支持视频分辨率 | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz, 1080P3D@60Hz |
| 输入端口 | 8×HDMI, 1×RS-232 IN, 1×RS-232 OUT, 1×RJ-45 (控制) |
| 输出端口 | 8×HDMI |
| 控制 | 前面按键, RS232, LAN 等控制方式 |
| 电源 | AC: 110V-240V 50/60Hz DC: 12V2A |
| 输入电压 | 电源 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz |
| 功耗 | 12W (最大) |
| 工作温度 | 0 °C~40 °C/32 °F~104 °F |
| 存储温度 | -20 °C~60 °C/-4 °F~140 °F |
| 重量 | 2Kg |
| 静电保护 | 人体放电模式: ± 8kV (气隙放电) ± 4kV (接触放电) |

装箱清单

| | |
|---------------|-----|
| HDMI 8*8 固化矩阵 | × 1 |
| DC12V2A 电源适配器 | × 1 |
| 遥控器 | × 1 |

*以上规格如有变更，恕不另行通知。

